

# Flammedetektor SharpEye 20/20MPI-R

Honeywell

- Kosteffektiv - lavt strømforbruk
- Stort synsfelt (100 ° horisontalt / vertikalt)
- Immun mot alle kjente blindalarmkilder (3xIR)
- Reléer for feil og brann
- 4-20mA utgang
- RS-485 Modbus kompatibel
- Automatisk og manuell Built-In-Test (BIT)
- IP 55



SharpEye 20/20MPI-R er en kosteffektiv og anvendelig flammedetektor beregnet for innendørs bruk. Liten vekt og lavt strømforbruk gjør at den passer utmerket i de fleste miljøer, eksempelvis flyplass-/togterminaler, lagerbygg, offentlige bygg, kontorer, kjøpesentre og parkeringshus.

## Tekniske data

Art.nr.	233001.01	Omgivelsestemperatur min.	-40 °C
IP grad	55	Omgivelsestemperatur maks.	+70 °C
Vekt, gram	300	Fuktighet	Opp til 95%
Farge	Grå	Strømforbruk normal mA	8mA
Materiale	Polykarbonat	Strømforbruk alarm mA	25mA
Volt	18-32 VDC		

NORWAY / Honeywell Life Safety AS

Lierstranda Industriområde, Postboks 3514, 3007 Drammen, Norge	Telefon:	+47 32 24 48 00
E-post: fire.safety@honeywell.com	Faks:	+47 32 24 48 01
Internet: www.hls-eltek.no	Kundesupport:	+47 815 44 045



by Honeywell